

קיבוץ נחשון

הנחיות למשתמש

הסבר	קוד	שם התכונה
		עקוב אחרי בתפוס
XXXX: מספר יעד שלוחה או מספר חיצוני	14011XXXX	עקוב אחרי בתפוס - הפעלת הפנייה
	14010	עקוב אחרי בתפוס - ביטול הפנייה
		עקוב אחרי
XXXX: מספר יעד שלוחה או מספר חיצוני	14111XXXX	עקוב אחרי כללי - הפעלת הפנייה
	14110	עקוב אחרי כללי - ביטול הפנייה
		עקוב אחרי באין מענה
XXXX: מספר יעד שלוחה או מספר חיצוני	14211XXXX	עקוב אחרי באין מענה - הפעלת הפנייה
	14210	עקוב אחרי באין מענה - ביטול הפנייה
		לא להפריע
לא יתקבלו שיחות בשלוחה	14511	לא להפריע - הפעלה
	14510	לא להפריע - ביטול
		הקראת מספר השלוחה
	110	הקראת מספר השלוחה
		ניהול השכמות לשלוחה
<p>במידע וקיימת השכמה שהוזמנה מערכת תודיעה על שעת השכמה הבאה.</p> <p>2- לביטול השקמה שהוזמנה</p> <p>להזמנת השקמה יש לחייג שעת השכמה הרצויה בארבע ספרות. להשכמה ב6:00 יש ללחוץ 0600.</p> <p>במידע והזמן השכמה הוא קטן מ13 מערכת תבקש ללחוץ 1 לשעות לפני הצהריים (מ12:00 בלילה עד 11:59 בבוקר) 2 לשעות אחר הצהריים (מ12:00 בצהריים עד 23:59 בערב).</p>	*68	השכמות
		שעון דובר
	155	שעון דובר
		דווח נוכחות
	28 ,20	דווח נוכחות
		חיוג למתקשר האחרון
	*69	חיוג למספר שהתקשר אחרון לשלוחה

קיבוץ נחשון

ניהול התיבה הקולית

ניהול התיבה קולית בחיוג 7002: (לאחר הקשת סיסמת התיבה הקולית)

תפריט ראשי:

- 1 - השמעת הודעות חדשות בתיקייה נוכחית.
- 2 - שינוי תיקיית הודעות (ניתן לתייג הודעות על ידי שמירתן בתיקיות כגון "ישנות", "עבודה", "משפחה" וכדומה)
- 0 - ניהול התיבה קולית
- * - לקבלת עזרה
- # - סיום

אפשרויות בסיום השמעת הודעה חדשה (בחירה 1 בתפריט ראשי):

- 1 - השמע את ההודעה הראשונה בתיקייה נוכחית.
- 2 - שינוי תיקיית הודעות
- 3 - אפשרויות נוספות
- 4 - השמע הודעה קודמת
- 5 - השמעת ההודעה שנית
- 6 - השמע את ההודעה הבאה
- 7 - מחיקת ההודעה
- 8 - העברת ההודעה לתיבה אחרת
- 9 - שמירת ההודעה
- * - לקבלת עזרה
- # - סיום

אפשרויות ניהול התיבה הקולית (בחירה 0 בתפריט ראשי):

- 1 - הקלטת הודעה באין מענה
- 2 - הקלטת הודעה בתפוס
- 3 - הקלטת שם בעל התיבה
- 4 - הקלטת הודעה זמנית
- 5 - שינוי סיסמא
- * - חזרה לתפריט ראשי